Stückliste für Empfänger E 10 K

(Lautstärkeregelung schirmgitterseitig)

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
Rö 1	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 2	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 3	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 4	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 5	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 6	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 7	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
Rö 8	Röhre	a) Telefunken b) Sk 545 494/13	RV 12 P 2000	
W 2	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 191/3	800 Ω ± 10%	
W 3	Widerstand	a) S & H 11 b oder Dralowid Picos b) Sk 636 191/4	50 kΩ ± 10%	
W 4	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/2	50 kΩ ± 10%	
W 5	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/3	10 Ω ± 10%	
W 6	Widerstand	a) S & H 12b oder Dralowid Lehos b) Sk 635 431/6	1 MΩ ± 10%	
W 7	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/2	1,5 kΩ ± 10%	
W 8	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/3	100 kΩ ± 10%	
W 9	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/2	300 kΩ ± 10%	
W 10	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 471/3	10 kΩ ± 10%	
W 11	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 231/4	50 kΩ ± 10%	

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
W 12	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 551/4	100 kΩ ± 10%	
W 13	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 551/3	500 kΩ ± 10%	
W 14	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos Sk 635 511/6	800 kΩ ± 10%	
15	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/7	10 kΩ ± 10%	
W 16	Widertsand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/9	70 kΩ ± 10%	
W 17	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/8	100 kΩ ± 10%	
W 18	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/6	1 kΩ ± 10%	
W 19	Widerstand	a) S &H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/9	70 kΩ ± 10%	
W 20	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/8	100 kΩ ± 10%	
W 21	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 511/7	10 kΩ ± 10%	
W 22	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 401/5	1 MΩ ± 10%	
W 23	Widerstand	a) S &H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 461/5	40 kΩ ± 10%	
W 24	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 461/6	300 kΩ ± 10%	
W 25	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 541/5	500 kΩ ± 10%	
W 26	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 635 801/2	3 kΩ ± 10%	
W 27	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 637 271/II/4	1 MΩ ± 10%	
W 28	Widerstand	a) S & H 12b oder Dralowid Lehos b) Sk 637 271/II/5	1,5 kΩ ± 10%	

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
W 29	Widerstand	a) S & H 12b oder Dralowid Lehos b) Sk 637 271/II/2	10 kΩ ± 10%	
W 30	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 811/4	100 kΩ ± 10%	
W 31	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 811/5	1 MΩ ± 10%	
W 32	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 831/4	100 kΩ ± 10%	
W 33				
W 34				
W 35	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 821/4	800 Ω ± 10%	
W 36	Drehwiderstand	a) Sk 1 534 520 Dralowid b) Sk 563 182/II/2	max. 100 kΩ ± 20% — 10% 0,3 Watt Anf. Wert 0,5 ‰ log. b. Rechtsdrehung	
W 37	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 636 811/9	100 kΩ ± 10%	
W 38	Widerstand	a) S & H 11b oder Dralowid Picos b) Sk 545 264/53	R = 100 kΩ ± 10%	
C 1 C 8 C 15	Drehkondensator *	a) Sk 561 622/I b) Sk 515 515/2		
C 2	Trimmer	a) Hescho Ko 2503 AK b) Sk 636 331/II/2	C max. = 60 pF — 10%	
C 3	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 636 851/4	50 000 pF ± 20%	
C 4	Kondensator	a) S & H KoBV 6751a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61478. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 637 681/2	1000 pF ± 20%	
C 5	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 636 191/II/2	50 000 pF ± 20%	
C 6	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 691/II/5	50 000 pF ± 20%	

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
C 7	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 691/II/6	50 000 pF ± 20 %	
C 9	Trimmer	a) Hescho Ko 2503 AK b) 515 515/93	C max. = 60 pF — 10 %	
C 10	Kondensator	a) Hescho F Coh—K b) Sk 635 431/II/5	100 pF ± 10 %	
[illegible] 1	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 431/II/4	50 000 pF ± 20 %	
[illegible]	Kondensator Kondensator Kondensator	a) Sk 636 021 b) Sk 515 515/45		
[illegible] 16	Trimmer	a) Hescho Ko 2514 AK b) Sk 515 515/75	C max. = 26 pF — 10 %	
C 17 *	Kondensator	a) Sk 1 551 330 b) Sk 515 515/92		
C 18				
C 19				
C 20 *	Trimmer	a) Sk 635 421 b) Sk 515 515/61		
C 21 *	Trimmer	a) Hescho Ko 2513 AK b) Sk 515 515/66	C max. = pF — 10 %	
C 22 *	Kondensator	a) Hescho RKo 450 b) Sk 515 515/70	490 pF ± 1 %	
C 23 *	Kondensator	a) Hescho RKo 510—K b) Sk 636 231/3	100 pF ± 10 % 4 ⌀ × 30	
C 24	Kondensator	a) Hescho Halm K b) Sk 635 551/2	10 pF ± 0,2 pF Tempa S 4 ⌀ × 10	
C 25	Kondensator	a) S & H KoBV 6713a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61540. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 515 515/51	10 000 pF ± 20 %	
C 26	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 641/4	50 000 pF ± 20 %	
C 27 C 28 C 29	Kondensator Kondensator Kondensator	a) Sk 636 021 b) Sk 635 511/5		
C 30	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 631/4	50 000 pF ± 20 %	

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
C 31 C 32 C 33	Kondensator Kondensator Kondensator	a) Sk 636 021 b) Sk 635 511/5		
C 34	Kondensator	a) Hescho b) Sk 636 131 / 4,5	5) 90 pF ± 2 % ähnl. RKo 264 K Tem. 4) 125 pF ± 2 % ähnl. RKo 265 K pa S	
C 35	Kondensator	a) Hescho RKo 518 b) Sk 635 401 / 4	100 pF ± 10 % 4 ⌀ × 20	
C 36	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 636 501/2	50 000 pF ± 20 %	
C 37	Kondensator	a) S & H KoBV 6765a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61489. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 635 461/8	50 000 pF ± 20 %	
C 38	Kondensator	a) Hescho F Coh—K b) Sk 635 461/7	100 pF ± 10 % 4 ⌀ × 15	
C 39	Kondensator	a) Sk 636 041 b) Sk 635 801/1		
C 40	Kondensator	a) Hescho Halm K b) Sk 635 401/6	2 pF ± 0,2 pF Calit 4 ⌀ × 10	
C 41	Kondensator	a) S & H KoBV 6762a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61529. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 637 271/II/3	5000 pF ± 20 %	
C 42 C 43 C 44	Kondensator Kondensator Kondensator	a) Sk 635 441 b) Sk 637 271/II/1		
C 45 *	Kondensator	a) Hescho F Cos —K b) Sk 636 831/5	25 pF ± 5 %	
C 46	Kondensator	a) S & H KoBV 6713a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61540. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 636 811/6	10 000 pF ± 20 %	
C 47	Kondensator	a) S & H KoBV 6713a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61540. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 636 811/7	10 000 pF ± 20 %	
C 48	Kondensator	a) Hescho Scheibchen b) Sk 636 811/8	1 pF ± 0,2 pF Tempa S	
C 51	Kondensator	a) S & H KoBV 6751a od. NSF 1500 K Form 1 Nr. 61478. Höhenfest und erschütterungssicher b) Sk 637 511/2	1000 pF ± 20 %	
C 52 C 53 C 54 C 55 C 56	Kondensator Kondensator Kondensator Kondensator Kondensator	a) Sk 635 451/II b) Sk 545 264/25		

Pos.	Benennung	Zeichnungs-Nr. a Stückliste b	Elektrische Werte	Stück
C 57	Kondensator	a) Sk 635 791 b) Sk 545 264/41		
C 58	Scheibchen-kondensator	a) Hescho b) Sk 515 515/125	C = 2 pF ± 0,5 pF, Tempa S	
L 1	HF-Eisenspule	a) Sk 635 301 b) Sk 515 515/81	Wicklg. n. N 506 281/13	
L 2	HF-Eisenspule	a) Sk 635 301 b) Sk 515 515/80	Wicklg. n. N 506 281/14	
L 3 *	HF-Eisenspule	a) Sk 679 801/III b) Sk 515 515/79	Wicklg. n. N 508 911/1	
L 4	HF-Eisenspule	a) Sk 635 301 b) Sk 515 515/31	Wickl. n. N 506 281/15	
L 5 *	HF-Eisenspule	a) Sk 636 951/II b) Sk 545 264/18	Kondensator u. Wicklung N 506 291/3	
D 1	HF-Drossel	a) Sk 635 811 b) Sk 515 515/12	Wicklg. n. N 506 321/I	
D 2	HF-Drossel	a) Sk 637 501 b) Sk 637 511/II/I	Wicklg. n. N 506 331/I	
D 3	HF-Drossel	a) Sk 637 481 b) Sk 545 264/20	Wickl. n. N 506 741	
D 4	HF-Drossel	a) Sk 637 491 b) Sk 545 264/21	Wickl. n. N 506 751	
D 5	HF-Drossel	a) Sk 636 881 b) Sk 545 264/22	Wickl. n. N 506 771	
D 6	NF-Drossel	a) Sk 548 642/VII b) Sk 545 264/19	Wickl. n. N 502 442/15	
Bf 1	Bandfilter	a) Sk 558 282/IV A b) Sk 515 515/29	Kondensator u. Wicklung n. N 506 271/8	
Bf 2	Bandfilter	a) Sk 558 282/IV A b) Sk 515 515/30	Kondensator und Wicklung n. N 506 271/8	
Ü 1	Transformator	a) Sk 664 981/II b) Sk 545 264/16	Wickl. n. N 503 852/IV	
Ü 2	Transformator	a) Sk 636 571 b) Sk 637 681/1	Wickl. n. N 506 301/1	

*) Alle durch dieses Zeichen gekennzeichneten Teile sind nach N. 507 181 Blatt 1 Absatz IIa zu altern. Nach durchgeführter Alterung sind die Teile an sichtbarer Stelle durch Aufstempelung eines * zu kennzeichnen.

Sämtliche Einzelteile müssen den Bedingungen nach N 508 531 entsprechen.

Красный
Переплет
18/IX-45 г.

Auf die Messer an der Rückseite des Gerätes gesehen:

Ant.	Epf.		-BB	FH2
E	+AE	+BB	FH1	MBB

Auf die Meßbuchsen an der Frontseite gesehen:

9	7	5	3	1
10	8	6	4	2

a k	l m
b i	
c h	
d g	
e f	

Auf die Buchsen am Unterteil gesehen

T. 4005/2

Schaltbild für Empfänger E10K, Lautstärkeregelung schirmgitterseitig

St 507 403, Ausg. 28